

## ご使用上の注意

- 電波の弱い場所（山間・鉄筋建物等）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- 点灯装置の近くでワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。動作しない場合、点灯装置から離れてご使用ください。

## 2.仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

| 点灯装置形式      | 適合LEDランプ    | 定格入力電圧<br>[V]          | 定格消費電力<br>[W] ※1            | 入力電流<br>[A] ※1              | 使用周囲温度<br>[℃] ※2 | 配線長<br>[m] | 点灯装置質量<br>[kg] |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------|
| WBK10CLN14B | WCBME1101MN | 100 - 242<br>(50/60Hz) | 84.5 - 83.4<br>(200V時 83.4) | 0.87 - 0.40<br>(200V時 0.44) | -25~50           | 50以下       | 1.4            |
| WBK14CLN14B | WCBME1601MN |                        | 123 - 121<br>(200V時 121)    | 1.25 - 0.52<br>(200V時 0.63) |                  |            |                |
| WBK19CLN14B | WCBME2101MN |                        | 165 - 160<br>(200V時 160)    | 1.68 - 0.70<br>(200V時 0.82) |                  |            |                |

※1. 適合LEDランプと組み合わせた場合の特性です。

※2. LEDランプの使用環境温度は、LEDランプの取扱説明書をご確認ください。

## 3. お手入れ

- みがき粉・アルカリ性薬品・ベンジン・合成洗剤・化学ぞうきんなどで拭いたり、殺虫剤をかけない。割れ・キズ・変色・落下によるけがの原因となります。
- 点灯中や消灯直後は、点灯装置が高温になっていますので、手を触れない。ヤケドの原因となります。

- お手入れは必ず電源を切ってから行う。感電・ヤケドの原因となります。
- 清掃する際は水に浸したやわらかい布をよく絞り、汚れをふき取った後、乾いた布で拭く。

## 4. 保証とアフターサービス

- 点灯装置の保証期間は、商品お買上げ日より3年間です。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ご使用中、点灯装置に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または以下の照明サービスセンターに点灯装置の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

照明サービスセンター：電話（0120）-335-762 受付時間：土日祝日を除く9：00-17：00

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

# 取扱説明書

保管用

日立LED照明器具  
(防湿・防雨・耐衝撃形)

**HITACHI**  
Inspire the Next

日本国内用

高天井LEDランプ用点灯装置

形式：WBK10CLN14B、WBK14CLN14B、WBK19CLN14B

●電源電圧は100～242Vに対応

●点灯装置の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。

お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

 **注意**

この表示の欄は、「重傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。

工事店様へ

この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

## 1.安全上のご注意（必ずお守りください）

 **警告**



- 定格入力電圧±6%以外の電圧で使用しない。火災・感電の原因となります。
- 器具を改造しない。火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- 防爆形ではありません。ガソリン・可燃性ガス・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんなど、引火する可能性のある場所では使用しない。火災・爆発の原因となります。



- 取付工事は「3. 取り付けかた」に従い、確実にを行う。不備があると、火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- 高所作業を行う施工現場は、作業床（足場）を設置し、転落や落下の危険性を十分に排除する。転落などによる死亡やけがの原因となります。
- 高所作業を行うときは、転落事故防止のため必ず安全帯を使用する。

 **注意**



- 一般屋内用および軒下用照明器具です。直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・油煙等の発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- 点灯装置に物をぶついたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。破損によるけがの原因となります。
- 周囲温度-25℃～50℃以外の場所では使用しない。火災・不点灯・短寿命の原因となります。
- 放熱を妨げるような狭い空間で使わない。点灯装置が過熱し、火災の原因となります。2台以上設置する場合は、熱のあおりを受けないように十分に離す。
- 口出線を引っ張ったり、押し込んだり、刃物などによる傷をつけない。絶縁破壊による漏電・感電の原因となります。
- 点灯装置の出力線側にLEDランプを接続しない状態で放置しない。確実な絶縁処理をせず未配線のままで電源を入れますと、故障の原因となります。
- 調光機能の付いた照明器具および回路は使用しない。不点灯・短寿命の原因となります。
- 電源線接続部を防水絶縁処理せずに使用しない。絶縁性能が損なわれ、火災・感電・絶縁不良の原因となります。



- 点灯装置は必ず適合するLEDランプと組み合わせて使用する。水銀ランプや、他社のLEDランプと組み合わせて使用した場合、ランプの破損・発煙・点灯回路損傷の原因となります。
- 点灯装置およびLEDランプの極性を合わせて配線する。
- 点灯装置は接地工事が必要です。D種接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工する。接地工事をしないと感電の原因となります。
- 天井裏などに設置する場合は、容易に点検できるように施工する。

## ご使用上の注意

- 500Vを超える絶縁抵抗計を用いて、絶縁抵抗試験をしない。保護機能が作動し、不点灯の原因となります。