

仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

仕様 形式	適合ランプ	定格入力電圧	周波数	定格入力電流	定格消費電力	平均消費電力 ※1
T101E-2101-J14A (1灯用)	LDK20SS・*/10/**A	交流 100～242V	50/60Hz 共用	0.13～0.05A	11.9 W	10.9W
T101E-2201-J14A (2灯用)	LDK20SS・*/10/**A	交流 100～242V	50/60Hz 共用	0.23～0.1 A	22.7 W	20.8W

※1 平均電力は照度補正による電力変化の平均値です。
照度補正については別紙をご参照ください。
* 定格消費電力、平均消費電力は入力電圧200V時の値です。

適合LEDランプ	LDK20SS・*/10/**A
----------	------------------

本製品は日立直管形LEDランプ専用です。ランプ交換の際は、上記日立製ランプを必ずご使用ください。
指定以外のランプを使用すると、火災・感電・落下・器具の破損の原因となります。

お手入れ・ランプ交換 (必ず電源を切ってから行ってください)



必ず守る

- ランプがほこりなどで汚れますと、明るさが低下します。汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布をせっけん水に浸してよく絞ってからふきとりさらに乾いた布でふいて仕上げてください。化学ぞうきんを使用する場合はその注意書にしたがってください。

- お手入れなどでランプをはずす場合は、4、5ページ 6、7項の逆の手順で行ってください。再度取り付ける場合は、6、7項にしたがい確実に行ってください。不備がありますと、落下してけが・ランプの破損の原因となります。



禁止

- みがき粉・ベンジンなどでふいたり殺虫剤をかけないでください。また水および洗剤での丸洗いは絶対にお避けください。傷つき・変形・変色・サビの原因となります。

- 点灯中や消灯直後は、ランプが高温になっているので触れないでください。やけどの原因となります。