

取扱説明書

保管用

日立リニューアルセット
(ソケット交換方式)

T20E-4201-J14A

HITACHI
Inspire the Next

日本国内用

- 電源電圧は100～242Vまで対応
- 照度補正形

- 器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。
- 薄形器具(箱形・埋込形)の場合は点灯装置が入らない場合がありますのでご確認ください。
- 直管形LEDランプ(LDK40SS)は全周発光ではないので、交換器具の口金差し込み部形状の長手方向が器具の正面(光が出る側)と平行ではない場合は光が正面に出ません。このような場合はソケットの交換が必要です。

工事店様へ この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

1. 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。
また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

図記号の例



「警告や注意を促す」
内容のものです。



してはいけない「禁止」
内容のものです。



実行していただく「指示」
内容のものです。



警告



禁止

- リニューアルセットの点灯装置は器具内専用です。天井直付けや壁面および床面等、器具外へは取り付けない。屋外では使用できません。
※指定以外の取り付けは火災・落下の原因となります。
- 器具取り付けの際は電線を挟まない。または接触させない。
※感電・火災の原因となります。
- 防爆形ではありません。引火する危険性のある所で使用しない。
ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使用しない。
※火災の原因となります。
- 老朽化した器具には取り付けない。
特に薬品、油煙等にさらされたソケットは劣化している可能性があります。
※火災・ランプ落下によるけがの原因となります。
- 壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしない。
※火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。
※電源を切らないと感電の原因となります。
- 施工は電気工事士の有資格者が行う。
また、アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行う。
※行わない場合、感電の原因となります。
- 電源周囲・照明器具内にゴミ・くずなどを残したり、配線が高温部に触れないようにする。
※火災の原因となります。



日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111