

1. 仕 様

- (1) 電 源 : 200~240V 50/60Hz 5W(消費電力)
 (2) 構 造 : 天井埋込タイプ
 (3) 制御回路 : 1回路(PWM方式)
 (4) 制御台数 : 最大50台
 (5) 調光信号線: $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$ 、CPEV-1P
 (最遠配線長: $\phi 0.9\text{mm}$ で100m、 $\phi 1.2\text{mm}$ で200m以内)
 (6) 照度センサ : 100~1,000lx
 (7) 調光範囲 : 使用調光形器具による。
 (8) 使用条件 : 0~40℃、湿度30~90%RH(但し、結露無きこと)
 (9) 起動方式 : ED・EX タイプ/PX タイプ (適合照明器具の起動方式に合わせて選択します。)
 (10) 外部入力信号
 (a) 入力信号1: 無電圧a接点
 (b) 入力信号2: 無電圧a接点 (信号線 $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$ CPEV-1P)

(最大配線長: $\phi 0.9\text{mm}$ で 100m、 $\phi 1.2\text{mm}$ で 200m 以内)

* ED・EX タイプ選択時 (H: オフ L: ショー) ト

	外部信号1	外部信号2	時間モード	センサモード	手動モード
モード1	H	H L	通常レベル min 調光レベル	通常レベル min 調光レベル	通常レベル min 調光レベル
モード2	L	H L	段調光レベル min 調光レベル	段調光レベル (センサー下限値) min 調光レベル	段調光レベル min 調光レベル

* PX タイプ選択時

	外部信号1	外部信号2	時間モード	センサモード	手動モード
モード1	H	H L	通常レベル min 調光レベル	通常レベル min 調光レベル	通常レベル min 調光レベル
モード2	L	H L	段調光レベル 消 灯	段調光レベル 消 灯	段調光レベル 消 灯

2. 機 能

- (1) 一定照度制御
 a) 時間モード: 点灯累積時間と照度センサの入力レベルによる補正幅制御方式
 * 当社独自の安定した一定照度制御方式
 b) センサ モード: 内蔵照度センサにより一定照度を維持制御する従来方式
 (2) 段調光制御 : 時間・センサ・手動の各モード毎に調光度を設定
 外部入力信号1, 2の組合せによる
 (3) ランプ交換表示: 本体 LED により簡易ランプ寿命表示
 点 灯 : 約 9,000 時間以下
 遅い点滅: 約 9,000~11,000 時間
 早い点滅: 約 11,000 時間以上

特記事項					5			
					4			
					3			
					2			
形式 照 明 制 御 装 置 DR20711N(機器仕様図)	栗原				1			
	中川							
-2/4	中川	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考

NT 89615